



LUPUSEC - INNENSIRENE

Art. 12005

EAN: 4260195431881

- » Drahtlose Innensirene alarmiert mit 104dB
- » ca. 2 Jahre Batterielaufzeit
- » Batteriestatusanzeige in der Zentrale

LUPUSEC - Drahtlose Innensirene

Die drahtlose LUPUSEC-XT Innensirene eignet sich als zusätzliche Komponente zur Basisstation, die ja bereits über eine eigene Innensirene verfügt. Mit der drahtlosen Innensirene lässt sich zum Beispiel ein zusätzlicher Gebäudebereich oder ein zusätzliches Stockwerk dort absichern, wo die Basisstation außer Hörreichweite liegt. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch die drahtlose Innensirene batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann sie an jeder Wand oder Decke einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach die Sirene über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

TECHNISCHE DATEN

Maße	275 x 100 x 45mm (LxBxH)
Gewicht	1,1 kg (inkl. Batterien)
Schalldruck	104 dB @ 1 m
Beleuchtung	keine
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	4 x 1.5V D Alkaline
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 2 Jahre (abhängig von der Konfiguration und Nutzung)
Montageort	Wand, Decke
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT2, XT2 Plus

LIEFERUMFANG

Drahtlose Innensirene	4 x 1.5V D Alkaline Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

