

LUPUSEC - PIR BEWEGUNGSMELDER

Art. 12003 EAN: 4260195431874

- › Meldet zuverlässig alle sich bewegenden Objekte anhand von Wärmestrahlung
- › Funkverbindung
- › Kleines Gehäuse
- › Sabotageerkennung
- › Statusübertragung
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID



LUPUSEC - PIR Bewegungsmelder



Funk-Bewegungsmelder für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Der LUPUSEC-XT PIR Bewegungsmelder reagiert auf jede Veränderung des Temperaturfeldes. So alarmiert er Sie zuverlässig bei Bewegungserkennung in Ihren Räumlichkeiten. Hierzu muss der Bewegungsmelder einfach nur dort angebracht werden, wo die Bewegungserkennung stattfinden soll.

Korrekt montiert, in einer Höhe von 1,8 – 2 Metern, nimmt er auf maximal 12 Metern und in einem Winkel von 110° Objekte wahr.

Richten Sie dabei den Melder nicht auf Wärmequellen wie Heizungen oder Fensterfronten / Wintergarten. Verwenden Sie hierfür nur unseren Dualway-Bewegungsmelder (ArtNr. 12034).

Der PIR Bewegungsmelder ist wie alle Sensoren ebenfalls batteriebetrieben, verfügt über eine Sabotageerkennung an der Hinterseite und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er einfach an jeder Wand oder Decke Ihrer Wahl geklebt oder geschraubt werden. Eine Eckhalterung sowie Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang inbegriffen. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig. Einfach den Bewegungsmelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Schnell integriert - einfach automatisiert.

Einmal in das System integriert, meldet der Funk-Bewegungsmelder jede Änderung des Zustands an die Zentrale.

Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei schwacher Batterie, bei Auslösen des an der Hinterseite befindlichen Sabotagekontakts sowie beim Erkennen von Bewegungen. Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.



TECHNISCHE DATEN	
Horizontaler Erkennungswinkel	110°
Maße	42 x 64 x 94mm (TxBxH)
Gewicht	0,08 kg
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 12m
Sensortyp	PIR, Passive Infrarot (Winkelfeldmessung)
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,35 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt in 1.8-2m Höhe
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie (CR123 bei aktueller Generation; AA bei älterer Generation)
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 3 Jahre
Montageort	Wände, in Ecken Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT2, XT2 Plus, XT3
LIEFERUMFANG	
Bewegungsmelder	Batterie
7 Schrauben und Dübel	Eckhalterung
Handbuch	

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

